

S-3301M UHFワイドバンドモニター

■ 用途

放送局専用機器です。460MHz 帯放送番組中継用のエアーモニターです。
S-1331 UHFトランスミッターと組み合わせて使用します。
指定の2波の受信周波数を切り替え可能です。

■ 特長

1. 高密度実装により小型化された携帯型モニターです。
2. 容易な操作性で手軽に使用できます。
3. 電源は、単三アルカリ乾電池 2 本にて長時間動作が可能です。
4. 堅牢な金属ケースにて構成、外的衝撃に強い構造です。

■ 主な仕様

モデル名		S-3301M
電气的特性	受信する電波形式	100kF3E
	受信周波数	462.56~464.72MHz 帯の 10 波の中から 1 または 2 波選択。スイッチによる周波数切り替え
	受信方式	ダブルスーパーヘテロダイン方式
	ディエンファシス	75 μ sec
	最大周波数偏移	± 40 kHz
	受信感度 (SINAD12dB)	+3 dB μ V以下
	選択度特性	50dB 以上 250 kHz 離調したとき
	スケルチ感度	5dB μ (固定)
	雑音対信号比	56 dB 以上 (標準変調: Dev ± 20 kHz、AF1 kHz)
	歪率	1%以下 (標準変調時)
	音声周波数特性	50Hz~10kHz ± 3 dB
	音声出力レベル	20mW以上 (標準変調時、8 Ω 負荷)

S-3301M UHFワイドバンドモニター

モデル名		S-3301M
その他	動作時間	5時間以上
	アンテナ入力端子	BNC-J型 50Ω(公称)
	音声出力端子	モノラルミニジャック(φ3.5mm)
	使用乾電池	アルカリ単三乾電池(LR6)2本
	動作温度	-10~45℃
	外形寸法	65(W)×93(H)×22(D)突起部除く
	重量	約190g(本体、電池ケース)
	トランクケース同梱部品	S-3301M 本体×5 460MHz ホイップアンテナ×5 イヤホン(アシダ音響製)×5 ソフトケース×5 取扱説明書×1 ※標準仕様は5台セットとなります。

S-3301M UHFワイドバンドモニター

■ 外形図 S-3301M

